

Уважаемые господа! Представляем Вам Преобразователь FUE M/S 75A Wacker Neuson

Область применения:

Преобразователи частоты серии FUE отличаются легкостью и компактностью исполнения. Они очень удобны в использовании благодаря своей алюминиевой конструкции. С помощью высокопроизводительной электроники и активной системы охлаждения данные устройства достигают максимальной производительности даже при непрерывной работе. Особенно практична система управления нагрузкой и напряжением для выравнивания колеблющегося входного напряжения и компенсации при использовании удлинительных проводов неправильных размеров или прибора-потребителя с большим различием в снижении нагрузки. В случае, когда характеристики преобразователя позволяют подключить большее количество вибраторов, чем имеется выходов для подключения на корпусе преобразователя, Вы можете использовать внешний разветвитель.

Артикул: 5000610194

Основные преимущества:

Защита от повреждения за счет отключения при перегрузке, защита от короткого замыкания и чрезмерно высокой температуры, скачков напряжения (до 420В) и чрезмерно низкого напряжения.

Технические характеристики:

Габариты (Д x Ш x В), мм	520 x 310 x 494
Электрический кабель, м	2,5
Рабочий вес, кг	29,5
Входное напряжение, В	400 3~
Входная частота, Гц	50
Входная мощность, кВА	9
Частота тока на выходе, Гц	0-200
Электрическое напряжение на выходе, В	42 3~
Ток на выходе, А	75
Количество розеток для подключения, шт	2/4/6 (в зависимости от модели)

